

COMPTEUR A PRESELECTIONS H7CX



La famille H7CX répond à la majorité des applications de comptage industriel.

Il convient de distinguer 2 groupes de produits :

Les modèles AU disposent de

- 2 entrées de comptage (CP1 et CP2)
- 1 ou 2 présélections (P1 et P2)
- 2 étages de sorties (Relais 1RT + Transistor)

Ils répondent aux applications avancées :

- Compteur à présélection + compteur de lots
- Compteur à présélection + compteur général
- 2 compteurs en 1 (addition de CP1+CP2)
- Tachymètre
- Coefficient de mise à l'échelle 0,001 à 99,999

Ils répondent également aux applications de comptage standard à 1 présélection ci-dessous.

Les modèles A (A11, AD,A4) disposent de :

- 2 entrées de comptage (CP1 et CP2)
- 1 présélection (P1)
- 1 étage de sortie (Relais 1RT)

Ils répondent aux applications de comptage standards :

- Comptage CP1
- Décomptage CP2
- Comptage/décomptage CP1/CP2 selon 3 modes :
Comptage/Direction, Incrément/décément, Quadrature
- Coefficient de mise à l'échelle 0,001 à 9,999 (sauf H7CXAU.)

Format 48 x 48 mm

Façade IP 66

Double affichage LCD inverse : Rouge/Vert,
Vert/Rouge, Rouge ou Vert configurable

Excellente lisibilité angulaire

Programmation complète par menu déroulant
ou simplifiée grâce aux 8 mini-interrupteurs



COLOUR CHANGE DISPLAY



H7CXAU

H7CX A11
(Trappe à interrupteurs ouverte)



H7CXAD



H7CX A4

Les modèles alimentés en 100-240VAC fournissent une alimentation 12V 100mA pour capteur

Application	Sorties (étages)		Nombre de chiffres	Raccordement	Profondeur (mm)	Alimentation			Référence
	Out / Out2	Out1 (présignal)				100-à 240 Vac	24 Vac	12 à 24 Vdc	
Avancée / Standard	1 Relais inverseur (RT) 3A / 250VAC/ 30VCC	1 trans.NPN 100mA 30V	6	Bornier à visser	100 mm	✓			H7CXAU
		1 contact travail (1T)					✓	✓	H7CXAUD1N
							✓		H7CXAWN
							✓	✓	H7CXAWD1N
Standard	Non disponible	Non disponible	6	Embrosable (11 broches)	72.5 mm + 14,4 mm	✓			H7CX A11N
Compacte			6	Bornier à visser	64 mm		✓	✓	H7CX A11D1N
Basique			4		100mm	✓			H7CX A4N

Avec les modèles bornier à visser (montage en façade), l'accessoire de fixation Y92F30 est fourni.

Avec les modèles 11 broches, il faut obligatoirement ajouter les accessoires :

Montage du A11/A11D1	Désignation de l'accessoire à commander	Référence
Sur rail Din	Socle 11 broches	P2CF11
En façade	Socle 11 broches	P3GA11
	Clips de fixation panneau (non fourni)	Y92F30

