

# BARRIERES DE SECURITE NIVEAU 2 SE2



## La gamme SE2 : Niveau 2

Pour la protection d'accès aux postes de travail :  
Corps ou Main

\*\*\*\*\*

## La gamme SE4 : Niveau 4

Pour la sécurité des personnes, protection des membres  
supérieurs : Doigt, Main, Bras

\*\*\*\*\*



- Portée : 4-50 mètres pour les SE2-P
- Portée : 15 mètres pour les SE2-35

- Barrières 'tout intégré' dans le récepteur :
- 2 sorties transistor PNP de sécurité auto-contrôlées ( pas besoin d'un module externe )
- 2 entrées transistor pour raccorder des cellules de Muting
- Voyant d'inhibition auto-contrôlé
- Fonction d'Override intégrée (forçage à ON des 2 sorties de sécurité) avec durée réglable par switches
- Réarmement automatique ou manuel
- Système SafEasy pour réaliser facilement l'alignement optique
- Boîtier ultra-compact 35 x 40 mm
- Equerres de fixation incluses
- Raccordement direct par connecteurs M12
- Alimentation 24 Vdc

(récepteur/émetteur)



**3 références seulement pour commander un équipement :**

**La barrière SE, le câble émetteur 4 pôles et le câble récepteur 8 pôles**

Référence	Désignation	Pour	Résolution (mm)	Nombre de Faisceaux	Hauteur (mm)
957101110	SE2-P2-050-PP-W	Corps	515	2	500
957101120	SE2-P3-080-PP-W		415	3	800
957101140	SE2-P4-120-PP-W		415	4	1200
957101130	SE2-P4-090-PP-W		315	4	900
957101000	SE2-35-015-PP-W	Main	35	8	150
957101010	SE2-35-030-PP-W			16	300
957101020	SE2-35-045-PP-W			24	450
957101030	SE2-35-060-PP-W			32	600
957101040	SE2-35-075-PP-W			40	750
957101050	SE2-35-090-PP-W			48	900
957101060	SE2-35-105-PP-W			56	1050
957101070	SE2-35-120-PP-W			64	1200
957101080	SE2-35-135-PP-W			72	1350
957101090	SE2-35-150-PP-W			80	1500
957101100	SE2-35-165-PP-W			88	1650

Câble 4 pôles  
CVA122Bxx  
pour émetteur

<b>95ACC1480</b>	3 mètres
95ACC1490	5 mètres
<b>95ACC1500</b>	10 mètres

Câble 8 pôles  
CVA1-26Bxx  
pour récepteur

<b>95ACC1510</b>	3 mètres
95ACC1520	5 mètres
<b>95ACC1530</b>	10 mètres